




























# E3FA/E3RA/E3FB/E3RB



## Sensori (E3FB/E3RB custodia in metallo) [Vedere Dimensioni a pagina 17.]

 Luce rossa

Tipo di sensore	Distanza di rilevamento	Connessione	Modello	
			Uscita NPN	Uscita PNP
A sbarramento*1. 	 20 m	precablato	<b>set E3FB-TN11 2M</b> Emittitore E3FB-TN11-L 2M Ricevitore E3FB-TN11-D 2M	<b>set E3FB-TP11 2M</b> Emittitore E3FB-TP11-L 2M Ricevitore E3FB-TP11-D 2M
		connettore M12	<b>set E3FB-TN21</b> Emittitore E3FB-TN21-L Ricevitore E3FB-TN21-D	<b>set E3FB-TP21</b> Emittitore E3FB-TP21-L Ricevitore E3FB-TP21-D
A riflessione con catarifrangente con funzione MSR*2. 	 0,1... 4 m con E39-R1S	precablato	<b>E3FB-RN11 2M</b>	<b>E3FB-RP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-RN21</b>	<b>E3FB-RP21</b>
A riflessione coassiale con catarifrangente con funzione MSR*2. 	 0... 500 mm con E39-R1S	precablato	<b>E3FB-RN12 2M</b>	<b>E3FB-RP12 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-RN22</b>	<b>E3FB-RP22</b>
Reflex 	 100 mm	precablato	<b>E3FB-DN11 2M</b>	<b>E3FB-DP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-DN21</b>	<b>E3FB-DP21</b>
	 300 mm	precablato	<b>E3FB-DN12 2M</b>	<b>E3FB-DP12 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-DN22</b>	<b>E3FB-DP22</b>
	 1 m	precablato	<b>E3FB-DN13 2M</b>	<b>E3FB-DP13 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-DN23</b>	<b>E3FB-DP23</b>
BGS (soppressione dello sfondo) 	 100 mm	precablato	<b>E3FB-LN11 2M</b>	<b>E3FB-LP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-LN21</b>	<b>E3FB-LP21</b>
	 200 mm	precablato	<b>E3FB-LN12 2M</b>	<b>E3FB-LP12 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-LN22</b>	<b>E3FB-LP22</b>
Reflex focalizzato 	 10 ... 50 mm	precablato	<b>E3FB-VN11 2M</b>	<b>E3FB-VP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-VN21</b>	<b>E3FB-VP21</b>
Rilevamento di oggetti trasparenti con funzione P-opaquiring*2. 	 100... 500 mm con E39-RP1	precablato	<b>E3FB-BN11 2M</b>	<b>E3FB-BP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-BN21</b>	<b>E3FB-BP21</b>
Rilevamento di oggetti trasparenti con funzione P-opaquiring*2. 	 0,1... 2 m con E39-RP1	precablato	<b>E3FB-BN12 2M</b>	<b>E3FB-BP12 2M</b>
		connettore M12	<b>E3FB-BN22</b>	<b>E3FB-BP22</b>
A sbarramento*1. 	 15 m	precablato	<b>set E3RB-TN11 2M</b> Emittitore E3RB-TN11-L 2M Ricevitore E3RB-TN11-D 2M	<b>set E3RB-TP11 2M</b> Emittitore E3RB-TP11-L 2M Ricevitore E3RB-TP11-D 2M
		connettore M12	<b>set E3RB-TN21</b> Emittitore E3RB-TN21-L Ricevitore E3RB-TN21-D	<b>set E3RB-TP21</b> Emittitore E3RB-TP21-L Ricevitore E3RB-TP21-D
A riflessione con catarifrangente con funzione MSR*2. 	 0,1... 3 m con E39-R1S	precablato	<b>E3RB-RN11 2M</b>	<b>E3RB-RP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3RB-RN21</b>	<b>E3RB-RP21</b>
Reflex 	 100 mm	precablato	<b>E3RB-DN11 2M</b>	<b>E3RB-DP11 2M</b>
		connettore M12	<b>E3RB-DN21</b>	<b>E3RB-DP21</b>
	 300 mm	precablato	<b>E3RB-DN12 2M</b>	<b>E3RB-DP12 2M</b>
		connettore M12	<b>E3RB-DN22</b>	<b>E3RB-DP22</b>
	 700 mm	precablato	<b>E3RB-DN13 2M</b>	<b>E3RB-DP13 2M</b>
		connettore M12	<b>E3RB-DN23</b>	<b>E3RB-DP23</b>

\*1. Il tipo di set comprende emittitore e ricevitore.

\*2. Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.